AM35 Essential®

Persianas | Venecianas Madera | Vía Radio | App A-OK | Asistente de voz | Silencioso

Nm	RPM	Artículo	IP
10 Nm	17 RPM	105016004	IP44



El **Motor Tubular AM35 Essential® de A-OK** vía radio y con final de carrera mecánico, está diseñado para persianas enrollables de pequeño y mediano tamaño. También es ideal para pantallas de proyección de gran tamaño y venecianas de madera.

Encuentra aquí toda la información de este producto

Artículo	Modelo	Newtons	RPM	Longitud	Voltaje	Potencia Nominal	Corriente Nominal	Frecuencia
105016004	AM35-10/17-E	10 Nm	17 RPM	580 mm	230 V	115 W	0.485 A	433.92 Mhz

Características:

- Ø 35 mm.
- Final de carrera mecánico.
- Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
- Bajo consumo.
- Interruptor de límite de precisión.
- Límite máximo de 32 vueltas.
- Estructura de freno patentada en ambos lados.
- Módulo receptor superheterodino de alta sensibilidad (-110 dBm). Compatible con todos los sistemas de control A-OK.
- Tarjeta de control sellada, que evita interferencias electromagnéticas.

Compatible con Smart Home App A-OK



Compatible con asistentes de voz

amazon alexa | Hey Siri | Google HOME



Finales de carrera mecánicos



Fácil programación: tan solo hay que identificar el mando emisor

< 40 dB

Sonido por debajo de los 40 dB