AM35 Plus WIFI®

Persianas | Venecianas Madera | Orientable | Via Radio | App A-OK | Asistente de voz

Nm	RPM	ARTÍCULO	IP
10 Nm	17 RPM	105015004	IP44

El **Motor Tubular AM35 Plus WIFI® de A-OK** vía radio y con final de carrera electrónico, está diseñado para persianas enrollables, venecianas de madera y pantallas de proyección.
Está equipado con el cable con conexiones RS485/232 y entradas sin tensión para pulsadores. Compatible con todos los automatismos A-OK, de simple instalación y funcionamiento.

Encuentra aquí toda la información de este producto

Artículo	Modelo	Newtons	RPM	Longitud	Voltaje	Potencia Nominal	Corriente Nominal	Frecuencia
105015004	AM35-10/17-MEL-PW	10 Nm	17 RPM	495 mm	230 V	115 W	0.485 A	433.92 Mhz

Características:

- Ø 35 mm.
- Final de carrera electrónico.
- Radio receptor incorporado.
- Posiciones múltiples programables. (2 finales de carrera y 4 paradas intermedias).
- Relé a prueba de golpes.
- Posición de freno de autocorrección.
- Límites de alta precisión por *encoder*.
- Módulo receptor superheterodino de alta sensibilidad (-110 dBm).
- Compatible con todos los sistemas de control A-OK.
- Tarjeta de control sellada, que evita interferencias electromagnéticas.
- Sensores detectores de número de vueltas.
- Tecnología Wi-Fi bidireccional.


Compatible con Smart Home App A-OK



amazon alexa | Hey Siri | Google HOME

Compatible con asistentes de voz





RS4: sin tensión para pulsador y domótica cableada



Velocidad 17 RPM

Tecnología Wi-Fi bidireccional