AM45 Essential®

Persianas | Vía Radio | App A-OK | Asistente de voz

Nm	RPM	Artículo	IP
15 Nm	17 RPM	105006002	IP44
30 Nm	17 RPM	105006007	IP44
50 Nm	12 RPM	105006009	IP44



El **Motor Tubular AM45 Essential® de A-OK**, vía radio y con final de carrera mecánico, está diseñado para persianas enrollables de tamaño pequeño y mediano, también utilizado para pantallas de proyección de gran tamaño.

Encuentra aquí toda la información de este producto

Artículo	Modelo	Newtons	RPM	Longitud	Voltaje	Potencia Nominal	Corriente Nominal	Frecuencia
105006002	AM45-15/17-E	15 Nm	17 RPM	513 mm	230 V	135 W	0.6 A	433.92 Mhz
105006007	AM45-30/17-E	30 Nm	17 RPM	573 mm	230 V	200 W	0.89 A	433.92 Mhz
105006009	AM45-50/12-E	50 Nm	12 RPM	592 mm	230 V	250 W	1.089 A	433.92 Mhz

Características:

- Ø 45 mm.
- Final de carrera mecánico.
- Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
- Interruptor de límite de precisión.
- Límite máximo de 55 vueltas.
- Estructura de freno patentada en ambos lados.
- Módulo receptor superheterodino de alta sensibilidad (-110dBm).
- Superficie resistente a la humedad.
- Compatible con todos los automatismos A-OK.
- Radio receptor incorporado.

Compatible con Smart Home App A-OK



amazon alexa | Hey Siri | Google HOME

Compatible con asistentes de voz





Finales de carrera mecánicos



Fácil programación: tan solo hay que identificar el mando emisor o Smart Home App A-OK

< 45 dB

Sonido por debajo de los 45 dB